







H Távirányító

Műszaki adatok

Rádiófrekvencia	868.8 / 434.42 MHz
Hőmérséklettartomány	-10 ... +70 °C
Hatótávolság	környezettől függetlenül kb. 50 m ca. 10 mA
Áramfelvétel	CR 2032
Elem típusa	87 x 24 x 17 mm
Méret	kb. 30 g (telepel együtt)



Biztonsági útmutatások

- A távirányítót gyerekektől vagy állatoktól elzártnak kell őrizni.
- Tilos üzemeltetni a távirányítót rádiójelekre érzékeny helyeken vagy berendezéseken (pl. repülőgépen, kórházakban).
- Tilos tárolni vagy üzemeltetni a távirányítót olyan helyeken, ahol nedvesség, gőz, magas páratartalom, közvetlen napsgugrás vagy ezekhez hasonló feltételek fordulnak elő.
- A távirányítót biztos helyen kell tárolni; ha a készülék leesik, ez rongálódásokhoz vagy a hatótávolság csökkenéséhez vezethet.

Rendeltetésszerű alkalmazás

- A készülék üzemeltetője semminemű védelmet sem élvez más hírközlő berendezések vagy készülékek (pl. üzemszerűen azonos frekvenciartományban üzemeltetett rádiós berendezések) által okozott zavarokkal szemben.
- Ha a hatótávolsággal kapcsolatban problémák adódnának, a távirányítót magasabban (pl. a szék napellenzője alatt) helyezze el.
- A gombokat ne a körmével működtesse, máskülönben a gombok megrongálódhatnak.

Kezelés

Mindenkinek gomb és mindegyik gomb együttes saját rádióköddel rendelkezik.

A gombokhoz úgy férhet hozzá, hogy a hüvelyk- és mutató ujjával kitolja a kitolható részt (D). A kitolható részt (D) csak annyira szabad kitolni, hogy lenyomhassa a szükséges gombokat.

Ha nem használja a távirányítót, mindig tolja össze azt teljesen. Téves kezeléstől véd.

Kódátvitel a távirányítóról a rádióvevőre

2- és 4-csatornás rádióvevők léteznek; az ábra 4-csatornás készüléket mutat. Az SL kivételben készült garazskapu nyitónak 2-csatornás rádióvevőjük van.

- Nyomja meg az (A) betanító gombot a rádióvevőn
 - 1-es csatormánál egyszer, a LED 1 világít
 - 2-es csatormánál kétszer, a LED 2 világít
 - 3-as csatormánál háromszor, a LED 3 világít
 - 4-es csatormánál négyszer, a LED 4 világít
- Nyomja meg a távirányító kívánt (B) gombját. A távirányító elküldi a rádiókódot a rádióvevőnek.
 - Elalszik a választott csatornának megfelelő LED.
- Tanítson be további távirányítókat a rádióvevőre, ismételje meg az 1 + 2 pontokat.

Telepcsere

- Tilos a telepet olyan helyen őrizni, ahol gyerekek hozzáférhetnek. Amennyiben a telepet gyerek lenyelne, azonnal keresen fel orvost vele.
- A telep szakszerűtlen kicserélése esetén robbanásveszély áll fenn.

- A telepet csak CR 2032 típusú pótolja.
 - A telepet mindig becsomagolva tárolja vagy dobja ki. A telep nem kerülhet érintkezésbe más fémtárgyakkal, ez ugyanis kiskütheti, lángra lobbanthatja vagy megrongálhatja a telepet.
 - A megrongálódott vagy kimerült telepeket haladéktalanul ártalmatlanítani kell az előírások betartásával. Ezzel kapcsolatban forduljon a helyi környezetvédő hatósághoz vagy a hulladéktárlatlanító üzemhez.
 - Tilos kidobni a telepet a háztartási szemétygyűjtőbe.
- Húzza ki a (D) eltolható részt.
 - Vegye ki a (F) telepet és tegyen be új telepet pontosan ugyanúgy. Ügyeljen a telep helyes pólusára (+/-)!

ÚTMUTATÁS !

Mielőtt a készüléket összeillesztené, nyomja meg a (B) gombot, a (C) LED-nek égnie kell - ha nem ég, rosszul tette be a telepet.

- Dugja be a (D) eltolható részt az (E) nemesacél köpenybe, miközben az (G) elemet lefele nyomja.

Zavarehárítási tanácsok

- LED nem ég: Telep lemerült vagy távirányító hibás
- Kapunyitó nem indul el:
 - távirányító nincs betanítva.
 - a távirányító gombját többször a vételi területen kívül működtette - nyomja meg a gombot (min. 2x) addig, ameddig a kapunyitó el nem indul.

Garancia

A garancia megfelel a törvényes rendelkezéseknek. Esetleges garanciaszolgáltatási igényeivel a szakkereskedéshez kell fordulni. A garanciaigény csak abban az országban érvényesíthető, amelyben a távirányítót vásárolták.

A telepek nem tartoznak a garancia körébe.

Sorszám

Jegyezze fel magának a távirányító sorszámát, amelyet a telep alatt lehet leolvasni.

Sorsz.::

EU szabványmegfelelési nyilatkozat

www.sommer.eu/mrl